如何解決在『筆記型電腦』上完成安裝或升級成 『Win10』·

之後『不斷當機後自動重新啟動』的問題

Error: Crash - code driver irql not less or equal(etd.sys)

Crash - code driver irql not less or equal(etd.sys) 的可行解决方案

若您在筆記型電腦上完成安裝或升級 Win 10 作業系統之後,不斷看到類似以下的畫面 ②,而您注意到如右的錯誤 Crash - code driver irql not less or equal(etd.sys),則此份文件可供您參考。



Error: Crash - code driver irql not less or equal(etd.sys)

錯誤緣由:

此一情況為系統現在安裝的觸控板驅動程式不支援 Win10 作業系統,觸發 irql 因而阻斷系統正常運作。

這裡硬體以 ASUS A45V series 舉例

解決方法:

步驟 1. 先解除現在安裝的觸控板驅動程式

注意:在開機後,不要摸到筆電的觸控板與相關的 Fn 鍵功能組合

1. 搜尋裝置管理員

	最佳比對
â	装置管理員 控制台
ଞ	
	1 搜尋我的專區
	装置管理員

2. 找到滑鼠及其他指標裝置並點開

• • m 🛛 m 🕸	
DESKTOP-KEIGUKS	
DVD/CD-ROM #2818	
、 山田 人性化介面装置	
3 利田住利	
→ 存放控制器	
▲ 糸統観雷	
> ◀ 音效、視訊及遊戲控制器	
> 1 音訊輸入與輸出	
> 🛄 處理器	
> 日 軟碟機	
> 📲 軟碟機控制器	
> ① 軟體裝置	
> 員 通用序列匯流排控制器	
> 管 連接埠 (COM 和 LPT)	
1 湯鼠及其他指標裝置	
> 🛄 監視器	
> 🔜 磁磁機	
> 📮 網路介面卡	
> □□ 鍵盤	
> () 顧示卡	

3. 在 Elan XXXX(觸控板驅動裝置) 單擊右鍵 > 解除安裝

步驟 2. 下載最新的觸控板驅動程式

到您的硬體的官方網站,例如: ASUS, Acer,下載對應 Win 10 的最新驅動程式 以 ASUS 舉例:

http://www.asus.com/supportonly/ATK Package/HelpDesk Download/ 驅動版本號 Version V1.0.0040

步驟 3. 重新啟動作業系統

問題就可以排除了!